

## Iridium Extreme (Iridium 9575)

Мобильный спутниковый телефон Iridium Extreme создан на базе хорошо зарекомендовавшей себя модели Iridium 9555. При этом конструкция телефона и его начинка претерпели достаточно значимые изменения. Был добавлен GPS приемник с возможностью отслеживания маршрутных точек. Появилась программируемая тревожная кнопка (кнопка SOS), нажатием на которую можно осуществить телефонный вызов, послать SMS или email с просьбой о помощи на заранее запрограммированные телефонный номер или адрес email.

Аппарат получил лучшую эргономику и соответствие военным стандартам защиты от внешних воздействий. Также следует отметить появление программно-аппаратного интерфейса к устройству Iridium AxcessPoint, подразумевающего подключение телефона к ноутбуку, смартфону, планшету или иному компьютеру при помощи WiFi.

Телефон стал меньше и легче, чем предыдущие модели.

### Характеристики Iridium 9575

- Стандарты, поддерживаемые телефоном – Iridium
- GPS приемник
- Тревожная кнопка
- Тип корпуса – классический
- Тип спутниковой антенны – выдвижная
- Пылезащищенный, водонепроницаемый, ударостойкий. Стандарты защиты IP65 и MIL-STD 810F
- Многоязыковой интерфейс
- Полностью русифицированное меню
- Возможность подключения проводной гарнитуры
- Регулировка громкости звука в динамике
- Настраиваемое меню
- Быстрый доступ к меню
- Возможность приема/отправки SMS
- Часы

### Дисплей

- Жидкохристаллический графический с градациями серого
- Количество символов, одновременно отображаемых на дисплее – до 200
- Индикация уровня сигнала, заряда батареи и громкости

### Параметры вызовов

- Автодозвон
- Ведение истории звонков – исходящих, принятых и пропущенных
- Настраиваемый счетчик стоимости звонков
- Запрет звонков ("черный список")
- Предустановленные международные коды для программирования быстрого набора
- Идентификация вызова
- Ожидание вызова
- Отложенный вызов
- Блокировка клавиатуры
- Быстрый вызов (One-Touch Dialing)
- 10 настраиваемых кнопок быстрого доступа
- Набор последних 10 номеров
- Регулировка громкости звонка и голоса
- Редактирование набираемого номера (стереть последнюю цифру или весь номер)
- Отображение непринятых звонков
- 8 предустановленных мелодий
- Голосовой почтовый ящик и ящик для алфавитно-цифровых сообщений
- Доступ к голосовой почте при помощи одной кнопки





[www.marsat.ru](http://www.marsat.ru)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
**«МОРСВЯЗЬСПУТНИК»**

Iridium Extreme  
(Iridium 9575)

**Память и записная книжка**

- Емкость записной книжки телефона – 100 адресов с возможностью занесения нескольких телефонных номеров, email адресов и заметок
- Емкость записной книжки телефона – 155 адресов с одним полем
- Информация о 10 последних набранных номерах
- Вызов из записной книжки по имени или номеру ячейки

**Основная индикация**

- Индикатор GPS
- Индикатор SOS
- Индикатор элемента питания
- Индикатор уровня сигнала
- Индикатор громкости динамика
- Индикатор громкости звонка

**Пользовательский интерфейс**

- Громкая связь (отдельный динамик)
- Индикатор уровня зарядки (отображается всегда)
- Подсветка клавиатуры
- Предупреждение о разряде аккумулятора
- Отображение уровня громкости динамика
- Автоматическое отображение длительности звонка
- Автоматическая блокировка телефона
- Информация о набранных/принятых/пропущенных вызовах
- Защита телефона от несанкционированного доступа
- Включение/отключение запроса PIN кода
- Возможность изменения PIN кода
- Просмотр статуса включенных функций
- Запрет звонков
- Блокировка клавиатуры и SIM карты
- Подсветка клавиатуры

**Передача данных**

- Скорость передачи данных (факс-модемная связь) – 2400 бит/сек
- Возможность подключения к персональному компьютеру посредством USB-кабеля
- Подключение к персональному компьютеру по WiFi
- Прием/передача E-mail
- Прием/передача факсов
- Встроенный E-mail клиент для текстовых сообщений размером не более 160 символов

**Технические характеристики**

- Габаритные размеры – 140 мм (высота) x 60 мм (ширина) x 27 мм (глубина)
- Вес – 247 г
- Тип аккумулятора – Li-Ion
- Время непрерывной работы в режиме ожидания – до 30 часов
- Время непрерывной работы в режиме разговора – до 3.5 часов
- Время зарядки – около 2 часов
- Рабочий диапазон температур – от - 20° до + 60°
- Спутниковый частотный диапазон – 1616-1626.5 МГц, L-band

**Стандартная комплектация**

- Телефон
- Тонкая аккумуляторная батарея 3.7В, 2200 мАч
- Блок питания 220/12В
- Автомобильное зарядное устройство
- Выносная магнитная антенна с держателем-переходником
- USB кабель
- Кожаный чехол
- Гарнитура
- Руководство пользователя